Gigaset ESSENTIAL 400

Più controllo. Più comfort.

Caratteristiche principali

- Protezione dalle chiamate con lista dei numeri bloccati, lista dei numeri consentiti, blocco delle chiamate in tempo reale e modalità Non disturbare
- Display LCD da 2" retroilluminato color ambra e tastiera retroilluminata color ambra
- Pulsante dedicato per la funzione vivavoce sul portatile
- Rubrica per un massimo di 60 contatti e lista delle chiamate per un massimo di 20 voci
- Volume del ricevitore regolabile su 5 livelli
- Fino a 10 ore di conversazione / 150 ore di autonomia in modalità a basso consumo
- Espandibile fino a 5 portatili con trasferimento di chiamata e conferenza a 3
- Crittografia dei dati tra portatile e stazione base; modalità ECO su base e portatile



Gigaset ESSENTIAL 400 combina un pratico controllo delle chiamate con una comoda gestione quotidiana. Le funzioni di lista dei numeri bloccati e dei numeri consentiti, il blocco delle chiamate in tempo reale e la modalità Non disturbare aiutano a gestire le chiamate in arrivo, mentre il display e la tastiera retroilluminati color ambra facilitano l'utilizzo. Un pulsante dedicato per la funzione vivavoce, una rubrica da 60 voci e il supporto per un massimo di cinque portatili offrono ulteriore flessibilità. Con fino a 10 ore di conversazione, fino a 150 ore di autonomia in modalità a basso consumo, crittografia dei dati e modalità ECO sia sulla base che sul portatile, è pronto per le chiamate di tutti i giorni.

Le chiamate in arrivo sotto controllo

Le funzioni di lista dei numeri bloccati e dei numeri consentiti, il blocco delle chiamate in tempo reale e la modalità Non disturbare offrono diverse possibilità per gestire le chiamate in arrivo. La funzione di blocco delle chiamate può contenere fino a 60 voci, mentre la modalità Non disturbare può bloccare tutte le chiamate in arrivo quando necessario.

Facile da vedere, facile da usare

Il display LCD e la tastiera sono retroilluminati color ambra, mentre il display mostra data e ora nel formato a 12 o 24 ore. Un menu strutturato per elenco, il blocco della tastiera e gli avvisi visivi e acustici per batteria scarica e stato fuori portata favoriscono un utilizzo quotidiano semplice e intuitivo.

Chiamate flessibili in tutta la casa

Un pulsante dedicato per la funzione vivavoce, cinque livelli di volume del ricevitore e una rubrica da 60 voci rendono più comode le chiamate di tutti i giorni. Il sistema supporta fino a cinque portatili su una sola base, inclusi interfono, trasferimento di chiamata e conferenza a tre con due partecipanti interni e uno esterno. Le prestazioni della batteria consentono fino a 10 ore di conversazione e fino a 150 ore di autonomia in modalità a basso consumo.

Specifiche tecniche

Prodotto	Colore	Nero

Audio	Funzione vivavoce	Modalità vivavoce sul portatile con pulsante dedicato
	Volume del ricevitore	Regolabile su 5 livelli

Display	Tipo	Display LCD: 1 riga (matrice di punti 5 × 7 × 12 caratteri), 1 riga (7 segmenti × 12 cifre), 2 righe di icone
	Dimensioni (pollici)	2″
	Illuminazione	Retroilluminazione del display color ambra

Segnalazioni e indicazioni sul display	CLIP	Identificazione del chiamante con visualizzazione del numero di telefono o del nome (CLIP/CNIP)
	Suonerie	10 melodie sul portatile (5 normali + 5 polifoniche); 5 livelli di volume + spento
	Suonerie distintive	Sì, tra chiamate interne/esterne
	Segnali acustici	Conferma acustica dei tasti; avviso visivo di fuori portata; avviso visivo e acustico di batteria scarica
	Nome del dispositivo	Nome personalizzabile per ciascun portatile
	Display in standby / durante la chiamata	Data e ora in formato fisso (12 / 24 h); visualizzazione della durata della chiamata

Tastiera	Tasti	20 tasti sul portatile; 1 tasto di ricerca del portatile sulla stazione base
	Illuminazione della tastiera	Retroilluminazione della tastiera color ambra
	Funzioni	• Pulsante dedicato per la funzione vivavoce • Pressione prolungata di # per disattivare la suoneria • Pressione prolungata di * per bloccare la tastiera • Richiamo / flash tramite tasto verde; durata del flash programmabile

Rubrica telefonica	Capacità e funzioni	Fino a 60 voci per la rubrica e la lista dei numeri consentiti. Inserimento del testo Multi-Tap; trasferimento dei numeri dalla lista delle chiamate o dalla lista di ricomposizione alla rubrica.

Protezione delle chiamate	Lista dei numeri bloccati	Capacità della lista di blocco delle chiamate: 60 voci
	Lista dei numeri consentiti	La lista dei numeri consentiti garantisce che solo i contatti presenti in questo elenco possano effettuare chiamate.
	Blocco delle chiamate in tempo reale	Una chiamata può essere bloccata immediatamente mentre il telefono sta squillando. Il numero del chiamante viene aggiunto immediatamente alla lista dei numeri bloccati, in modo che eventuali chiamate successive provenienti da quel numero non vengano più inoltrate.
	Non disturbare	Funzione Non disturbare per bloccare tutte le chiamate in arrivo

Funzioni di chiamata	Ricomposizione	Ricompone gli ultimi 10 numeri; trasferimento dei numeri alla rubrica
	Lista delle chiamate	Fino a 20 voci con data e ora
	Opzioni di selezione	Preselezione con possibilità di modifica; selezione DTMF / a impulsi selezionabile dall'utente; selezione con pausa

Funzioni	Gestione delle chiamate	Disattivazione del microfono, risposta automatica e timer della chiamata
	Sveglia	Supportata

Menu	Lingue	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo
	Funzionamento	Menu a elenco; funzioni programmabili protette da PIN

Funzionamento con più portatili	Capacità	Fino a 5 portatili / 1 stazione base
	Chiamate interne	È possibile registrare fino a 5 portatili in totale, inclusa l'unità in dotazione (4 aggiuntivi) (per ulteriori informazioni visita il sito https://www.gigaset.com/it_it/cms/assistenza-e-supporto/compatibilita/prodotti.html)
	Chiamate interne	• Chiamate interne gratuite • Assegnazione di un numero e di un nome interno a ciascun portatile • Chiamata interna di consultazione • Trasferimento di una chiamata esterna a un altro portatile
	Conferenza	Conferenza a 3 (2 interni + 1 esterno)
	Ricerca del portatile	Ricerca del portatile dalla stazione base tramite il relativo tasto

ECO DECT	Modalità ECO	Stazione base: con un portatile registrato in carica sulla base in modalità standby; portatile: in modalità conversazione
	Crittografia dei dati	Portatile: sì; stazione base: sì

Alimentazione	Tempo di conversazione	Fino a 10 ore
	Tempo in modalità basso consumo	Fino a 150 ore
	Batterie	2 x AAA NiMH, 400 mAh
	Cavi e adattatore	Alimentatore switching, tipo EU, 2 m, nero; cavo di linea RJ11 / RJ11, 1,5 m, nero

Range operativo	All'aperto	Fino a 300 m
	All'interno	Fino a 50 m

Compatibilità	Standard	• DECT • GAP

Dimensioni e peso	Dispositivo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Portatile	176 mm	53 mm	21 mm	130 g
	Stazione base / ricarica	83 mm	121 mm	82 mm	108 g

Contenuto della confezione	1x	Gigaset ESSENTIAL 400H
	1x	Stazione base / ricarica Gigaset ESSENTIAL 400
	1x	Alimentatore
	1x	Cavo di collegamento telefonico
	2x	Batterie ricaricabili (AAA)
	1x	Coperchio della batteria
	1x	Guida rapida

Pubblicato da Gigaset Technologies GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche alla tecnologia e al design sono riservati. I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gigaset declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.